

发送短信

概述

输入参数

示例

输出参数

成功示例

失败示例

错误码

概述

短信发送接口，用户给用户发短信验证码、通知类短信或营销短信，默认接口请求频率限制：1000次/秒，请求url: /comms/sms/sendmsg

输入参数

参数名称	必选	类型	描述
mobile	是	String	手机号码，采用 e.164 标准，格式为+[国家或地区码][手机号]，例如：+8613700000000，其中前面有一个+号，86为中国大陆国家码，13700000000 为手机号
templateID	是	String	模板 ID，必须填写已审核通过的模板 ID。模板ID可登录 短信控制台 查看。
templateParamSet	否	String	模板参数，若无模板参数，则设置为空。

示例

注：模板ID 01234567890abcdef 对应的短信模板为 "【一砂】您的验证码为：{0}，该验证码5分钟内有效，请勿泄漏！"

```
1 {
2   "mobile": "+8613700000000",
3   "templateID": "01234567890abcdef",
4   "templateParamSet": "[1234,2345]"
}
```

```
5 }
```

输出参数

参数名称	类型	描述
code	String	错误码
msg	String	结果描述
requestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId
externalId	String	唯一请求ID，可用于做状态检查

成功示例

```
1 {
2   "code": "0000",
3   "msg": "成功。",
4   "externalId": "50158e02863511eaba2b00163e1a7109",
5   "requestId": "20200427205236abcdefgh",
6 }
```

失败示例

```
1 {
2   "ver": "1.0.0",
3   "code": "1999",
4   "msg": "系统异常，请联系管理员。",
5   "requestId": "20200427205236abcdefgh",
6 }
```

错误码

错误码	描述
0000	成功
1005	业务异常

北

9999	系统异常
1999	服务异常

- 公司 - 闪闪(1284323)

- 公司 - 闪闪(1284323)

拉取单个号码短信下发状态

概述

输入参数

示例

输出参数

成功示例

失败示例

错误码

概述

拉取短信下发状态(批量)，一分钟内有效，请求url: /comms/sms/pullSmsSendStatus

输入参数

参数名称	必选	类型	描述
externalId	是	String	发送短信对应的唯一请求ID

示例

```
1 {  
2   "externalId": "01234567890abcdef"  
3 }
```

输出参数

参数名称	类型	描述
code	String	错误码
msg	String	结果描述
status	String	200
requestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 requestId

成功示例

```
1 {
2   "ver": "1.0.0",
3   "code": "0000",
4   "msg": "成功。",
5   "status": "200",
6   "requestId": "20200427205236abcdefgh"
7 }
```

失败示例

```
1 {
2   "ver": "1.0.0",
3   "code": "1999",
4   "msg": "系统异常，请联系管理员。",
5   "requestId": "20200427205236abcdefgh"
6 }
```

错误码

错误码	描述
0000	成功
1005	业务异常
9999	系统异常
1999	服务异常

批量拉取短信下发状态

概述

输入参数

示例

输出参数

成功示例

失败示例

错误码

概述

拉取短信下发状态(批量)，一分钟内有效，最多100条，请求url: /comms/sms/pullSmsSendStatusSet

输入参数

参数名称	必选	类型	描述
externalIds	是	String	发送短信对应的短信模板ID数组

示例

```
1 {  
2   "externalIds": "[01234567890abcdef,123456778abfds]"  
3 }
```

输出参数

参数名称	类型	描述
code	String	错误码
msg	String	结果描述
requestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 requestId
smsSendStatusSe	Array of	短信发送状态集

t	String
---	--------

成功示例

```
1 {
2   "ver": "1.0.0",
3   "code": "0000",
4   "msg": "成功。",
5   "smsSendStatusSet": [{"externalId": "01234567890abcdef", "status":
6     "200"}],
7   "requestId": "20200427205236abcdefgh"
```

失败示例

```
1 {
2   "ver": "1.0.0",
3   "code": "1999",
4   "msg": "系统异常，请联系管理员。",
5   "requestId": "20200427205236abcdefgh"
6 }
```

错误码

错误码	描述
0000	成功
1005	业务异常
9999	系统异常
1999	服务异常