

首页

LOGO

Wi-Fi 智能点读笔 (名称可修改)

使用指南

欢迎使用

欢迎使用 Wi-Fi 智能点读笔 (名称可修改)! 本产品是一款具备 Wi-Fi 网络功能的智能点读笔, 支持点读、MP3 熏听、AI 语音助手等丰富功能。

耳机孔	指示灯/麦克风
音量+键	Micro-USB 口
复位孔	电源键
音量-键	模式键
	语音键
	笔头

(产品正视图及产品接口)

产品信息

产品尺寸	(根据实物填写)
产品重量	(根据实物填写)
外观材质	ABS 和硅胶
Wi-Fi	2.4GHz 802.11 b/g/n
蓝牙	BLE 4.2
存储	内置 16GB TF 存储卡 (根据实际规格填写)
喇叭	功率 1 瓦
麦克风	支持录音和动态人声检查
电池	内置 650mAh 聚合物锂电池
耳机孔	3.5mm 耳机孔
配件	Micro-USB 数据线

开机和充电

- 长按【电源键】3 秒可以实现点读笔的开机或关机。
- 请使用本产品出厂配套的 Micro-USB 数据线，对准点读笔 Micro-USB 口进行充电；为了使用安全，在使用 Micro-USB 数据线充电时，点读笔将无法开机。

指示灯

指示灯状态	产品状态
绿灯长亮	开机状态或电量充满状态
绿灯慢闪	正在下载
红灯长亮	充电状态
红灯慢闪	配网状态或升级状态
黄灯长亮	正在录音
黄灯快闪一次	识别到点读码
指示灯熄灭	关机

下载 APP 和配网

点读笔在离线状态下可以使用基础的点读功能和 MP3 熏听功能，请扫描二维码下载 **(APP 名称)** 进行配网后体验 AI 语音助手、点读包升级等更多丰富功能。

(下载 APP 的二维码)

- 进入 APP 的配网界面，请确保手机的 Wi-Fi、蓝牙、位置信息处于开启状态；
长按【电源键】3 秒将点读笔开机；同时按下【模式键】和【音量+键】3 秒，点读笔会提示“进入配网模式”且指示灯红灯慢闪。**(同时按下【模式键】和【音量+键】的示意图)**
- 按照 APP 的提示搜索点读笔，并连接。**(搜索蓝牙的示意图)**
- 按照 APP 的提示输入正确的 Wi-Fi 名称和密码，并连接。请注意：点读笔仅能支持 2.4GHz Wi-Fi 网络，不能支持 5.8GHz Wi-Fi 网络。**(输入 Wi-Fi SSID、**

密码的示意图)

- 等待点读笔提示“配网中，请稍后”和“配网成功”。如点读笔提示“配网失败，请重新尝试”，请确认以下信息后重试：连接的 Wi-Fi 是否可用；连接的 Wi-Fi 是否为 2.4GHz Wi-Fi；Wi-Fi 名称和密码是否正确。 (APP 配网

成功示意图)

产品功能

- 点读

使用点读笔笔头轻触配套图书和卡片上的文字或图片，点读笔即可播放对应音频。

点读时应采用正确的握笔姿势。

(点读笔与纸面角度示意图)

- AI 语音助手

在联网状态下，可以长按【语音键】，在点读笔发出“嘟”声且指示灯变为黄色后，开始对话，并在对话结束后松开【语音键】。在使用 AI 语音助手时，请靠近麦克风。您可以这样和点读笔进行对话：

- 1) 早上好的英语怎么说？
- 2) 347 乘以 34 是多少？
- 3) 我想听《小兔子乖乖》

- MP3 熏听

短按点读笔【模式键】可以进入 MP3 熏听功能，点读笔会播放内置的 MP3 儿歌。

长按【音量+键】切换至下一首儿歌，长按【音量-键】切换至上一首儿歌。

环保信息

部件名称	有害物质名称
------	--------

	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
数据线	○	○	○	○	○	○

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 规定的限量要求以内

×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超过 GB/T26572-2011 规定的限量要求且目前业界没有成熟的代替方案符合欧盟 RoHS 指令环保要求

注：部件标有“X”的原因是由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质或技术。相关部件符合中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求，在产品的设计时已经做了考虑，正常使用情况下不会接触到有害物质。

随意丢弃本产品，可能会对环境造成恶劣影响，请妥善进行回收处理。

安全信息

在使用本产品前，请阅读以下安全信息，以避免出现安全危险：

- 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求电源适配器的电源适配器，且适配器规格如下，输入：AC 100-240V 50/60Hz 0.2A；输出：DC 5V 1A；
- 请在 0~35°C 的环境温度中使用本产品。当环境温度过高或过低时，产品的功能可能受到影响，甚至可能导致故障。当温度低于 5°C 时，电池的性能会受到限制。请勿将设备放置于高温、低温、高湿、强电磁场的环境中。

- 本产品配有不可拆卸的内置电池；请勿拆解或改装电池，请勿摔落、挤压、穿刺电池，请勿将电池浸入水或其它液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸；
- 使用本产品时，请选择合适的音量，以免损伤听力；
- 本产品及其配件可能包含细小零件，请避免儿童敲击、摔落、拉扯、弯折本产品，以免细小零件脱落造成窒息或其它危险；
- 配套图书和字卡采用高精度印刷技术制作，请妥善保存和使用，请避免书籍受潮、变形、脏污或损坏，以免影响正常点读；
- 本产品及配件遭受碰撞、跌落、弯折、进液、异物进入后，或本产品及配件出现破损、膨胀、异常发热、冒烟、燃烧、异味时，请关闭电源并停止使用本产品；
- 14 岁以下儿童，需在监护人陪同下使用；

用户信息安全

我们非常重视对您个人隐私的保护，有时候我们需要某些信息才能为您提供更好的服务。在您使用本产品期间，我们会收集您的平台信息、系统版本信息、FOTA 版本号、语言、MAC 地址、当前网络和机器唯一码。我们将严格履行相关法律法规，并严格要求我们的关联方、第三方合作伙伴和我们一样保护您的个人信息安全。因此，为了向您提供本产品的各项服务，您同意授权我们把收集到的个人信息共享给我们的关联方及合作伙伴。

在使用设备时，建议按以下方式加强保护您的个人信息：请将设备放置于安全区域，防止未经授权人员使用您的设备；设备上的存储卡或设备内存中均可能存有您的个人信息，请妥善保管；在更换设备时，请及时转移或删除个人信息及数据。

保修卡及保修策略

本产品自购买之日起享受国家三包政策，本公司为产品提供 12 个月保修服务，

保修范围不包含：

超过包退、包换、保修的期限；

用户无法提供有效购买凭证；

因用户错误使用或保管不善造成的产品故障，如碰撞、跌落、弯折、进液、异物进入等；

因用户私自拆解或非原厂维修所造成的产品故障；

因用户将本产品至于高温、低温、高湿、强电磁场中造成的产品故障；

因不可抗力(如火灾、水灾、地震等)造成的产品故障。

产品型号	
客户姓名	
联系电话	
联系地址	
购买地点	
购买时间	
SN 号码	
故障现象	